



## GERADOR INVERTER 3000 VIGI3000

O Gerador Inverter VITO (VIGI3000) vem com um motor a combustão 4T a gasolina de 5.8 cv | 4.3 kW e uma autonomia de 5 horas. A sua tecnologia inverter, torna o gerador mais eficiente, mantendo a corrente elétrica que fornece estável e sem oscilações, sendo indicado para vários tipos utilizações, desde casa, jardim, campismo, caravanas, entre outros. Este equipamento é silencioso e dispõe de arranque elétrico, 2 tomadas AC de 230V, uma potência nominal de 3,2 kW e uma potência máxima de 3.5 kW. Além disso, vem equipado com luzes indicadoras do aviso do nível do óleo e ainda de sobrecarga de corrente. Com um design compacto e portátil, o gerador inverter dispõe de uma pega em alumínio e duas rodas para um transporte seguro da máquina.

### Características principais

- > Indicado para:
  - > - Casa
  - > - Jardim
  - > - Campismo
  - > - Caravanas
- > Energia estável sem oscilações
- > Silencioso e mais eficiente no consumo
- > Leve e fácil de transportar
- > Arranque elétrico fácil e suave /rápido.



### Especificações

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Autonomia                          | <b>5 h / 100% - 8.5 h / 50%</b> |
| Capacidade do depósito             | <b>8,3 L</b>                    |
| Cilindrada                         | <b>212 cc</b>                   |
| Combustível                        | <b>Gasolina 95</b>              |
| Corrente nominal - tomadas AC      | <b>15,2 A</b>                   |
| Dimensões                          | <b>590 x 456 x 511 mm</b>       |
| Fator de potência (cos Ø)          | <b>1</b>                        |
| Motor                              | <b>Combustão 4T</b>             |
| Nível de potência sonora (LWA)     | <b>95 dB</b>                    |
| Peso do produto                    | <b>45 kg</b>                    |
| Potência máxima                    | <b>3.5 kVA</b>                  |
| Potência máxima - tomadas AC       | <b>3.5 kW</b>                   |
| Potência nominal                   | <b>5.8 cv / 4.3 kW</b>          |
| Potência nominal - tomadas AC      | <b>3.2 kW</b>                   |
| Proteção Térmica para terminais DC | <b>8,3 A</b>                    |
| Tensão nominal - terminais DC      | <b>12 V</b>                     |
| Velocidade de rotação em vazio     | <b>3600 rpm</b>                 |

### Conteúdo da Embalagem

- > Gerador Inverter VIGI3000
- > Funil para óleo
- > Cabo de saída DC
- > Ficha 16A
- > Conjunto de Chaves
- > Manual de instruções.