



BOOSTER MULTIFONCTION 13000 MAH

VIJS13000



Les boosters de démarrage multifonctions de 13000 et 17000 mAh de VITO conviennent aux véhicules possédant des batteries 12V de : voitures, motos, bateaux, parmi d'autres. La batterie a un temps de chargement d'environ 4 heures, indiqué par un voyant lumineux LED. Il comprend un étui de rangement, des câbles intelligents, 1 chargeur USB, 1 câble USB vers le port USB-C et 1 câble USB-C vers le port USB-C. En outre, il présente d'autres fonctions, comme la possibilité de charger des appareils électroniques et une lampe LED à 3 modes (normal, flash et SOS).

Caractéristiques principales

- > Convient à tous les véhicules équipés de batteries 12V: Voitures, Motos et Bateaux;
- > Temps de charge de la batterie: 4H;
- > Pratique et rapide;
- > Rangement facile grâce au sac ;
- > Possibilité de charger des appareils électroniques;
- > Voyants lumineux LED état de la batterie avec 3 modes (normal, flash et SOS);
- > Éclairage LED;



Spécifications

Capacité de la batterie	13000 mAh
Courant de crête	800A
Courant de démarrage	300A
Dimensions	175 x 89 x 36 mm
Input USB-C	5V - 3A
Output Port de Sortie	15V - 10A
Output Port pour Câbles Intelligents	12V
Output USB	5V - 2.4A
Output USB (Quick Charge)	5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1.5A
Output USB-C	5V - 3A
Poids du produit	0.48 Kg
Température de travail	-20 ~ 60 °C
Temps de charge	4h

Contenu de l'emballage

x1 Booster de démarrage VIJS13000 x1 Câble USB pour port USB type-Cx1 Câble USB type-C pour port USB type-C x1 Câbles intelligentsx1 Mode d'emploi